

(二)、配件说明 Spare parts parameters**1. 充电器 Charger**

1. 输入电压 Input power AC95V~265V 50Hz~60Hz
2. 最大功耗 maximum power consumption 0.15~0.18KW
3. 输出电压 Output power 24V/12V (阶段自适应)
4. 输出电流 output current: 最大 maximum 8A (按产品要求)
5. 充电时间 Charging time : 蓄电池深度放电 80%时, 全程充电 9-11 小时 when Battery deep discharge 80%, charging for 9-11 hours
6. 体积 Volume 230×120×86 195×110×65
7. 重量 weight 1.5Kg



充电器实物图

2. 铅酸蓄电池 Acid storage battery

遥控器的电池为两块 38AH, 12V 的铅酸蓄电池串联组成的电池盒, 串联后的电压为 24V。
The battery of the remote control are two sets 38AH,12V acid battery in series battery box and after series the voltage is 24V.

a. 首次使用 First use

电池为饱电出厂, 客户可直接使用; 若搁置时间较长 (1 个月以上), 使用前应先补充电再使用, 补充电方式; 将充电器插上电池箱后, 在接上 220V 的交流电, 充电器转绿灯后持续充电 3~4 小时, 即可拔除使用。

A battery leaving form our factory with full electric ,the customer can use directly; If place a long time(more than one month),should charge again before use, the way of charge again is make the charger insert into the battery box than link into 220V AC, after the charger turn green light for 3 ~ 4 hours can pull out and use.

b. 防止过放电 prevent over discharge